

PRODUKTINFO FIBARO Home Center Lite

EGENSKAPER

- Z-Wave gateway
- Svært lavt energiforbruk
- Fjerntilgang via nettside eller mobiltelefon
- Oversikt over alle hendelser
- Enkelt brukergrensesnitt
- Rask og enkel konfigurasjon
- Geolokalisering - sporing av familiemedlemmer
- Håndterbare brukerrettigheter
- Kommuniserer med opptil 230 ulike enheter i ett system
- Scenarier avhengig av vær eller andre brukerdefinerte variabler

TEKNISKE DATA

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Protokoll | Z-Wave, 868,4MHz |
| CPU | ARM Cortex-A8 (720MHz) |
| Finish | Plast |
| Spenning | 12V |
| | Trafo til 230VAC medfølger |
| Ethernet | 10/100 Base T via RJ-45-kobling |
| RAM | 128 MB RAM |
| Lagring | 128 MB SLC |
| Omgivelsestemperatur | 10°C til 40°C |
| Størrelse (LxBxH) | 90 x 90 x 33mm |
| Sertifisering | CE |
| | RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU |

VEDLIKEHOLD

Sjekk månedlig at gatewayen har den siste firmwareversjonen installert for å garantere stabilitet og enhetsstøtte

GARANTI

2 år

FIBARO HOME CENTER LITE - Gateway



FIBARO Home Center Lite er en kompakt, trådløs gateway. Gatewayen kobles opp mot din router. FIBARO Home Center Lite er basert på gode, gjennomprøvde løsninger fra FIBARO Home Center 2.

Vi anbefaler å bruke FIBARO Home Center 3 for systemer med mer enn 20 enheter.

| EL-NR. | PRODUKT |
|-----------|-----------------------------------|
| 45 123 01 | FIBARO Home Center Lite - Gateway |

Z-Wavenettverket er et mesh-nettverk. Det betyr at signalet som mottas av en enhet blir videreformidlet til nærliggende enheter. Dette utvider omfanget av nettverket og gir det stabilitet. **For at dette skal fungere må enheten først være lagt til i Z-Wavenettverket. Noen Z-Wave enheter bør plasseres nær gatewayen når du legger til enhetene (adding)** (Maks. 2 meter anbefales).

NB! FIBARO Home Center Lite anbefales ikke brukt på 4G router. Ved bruk av 4G router anbefaler vi FIBARO Home Center 3.

