

PRODUKTINFO FIBARO Walli Switch

EGENSKAPER

- Bryter for veggboks 13A
- SmartStart
- Styrer enheter og scener med et enkelt klikk
- Fjernstyring av elektriske enheter
- Kontroll gjennom talekommandoer
- LED-ringen kan tilpasses etter brukerens ønske
- Varsel om feil på elektriske enheter
- Oversikt over strømforbruk
- Enkel montering i standard vegguttak
- Perfekt match mellom enheten og rammene i hele Walli-serien

TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4MHz
Chip	Z-Wave 500 chip
Spenning	230VAC 50Hz
Maks. strøm	13A pr. kanal eller 16A totalt
Kompatible lyskilder	Vanlige lyspærer, kompakte lamper (fluorlys), elektroniske transformatorer, LED-lys, ferromagnetiske transformatorer
Styring	Manuelt eller via app
Maks. enheter	1 eller 2 (2 er standardinstilling)
Omgivelsestemperatur	0°C til 35°C
Fuktighet	Maks. 95% RF
Rekkevidde RF	Min. 40 meter
Tilkobling	Anbefalt fra 1,5 til 4,0mm ²
Type	FGWDSEU-221
Størrelse (LxBxH)	86 x 86 x 55mm
Sertifisering	Z-Wave Plus, CE RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI

2 år

FIBARO WALLI SWITCH



FIBARO Walli Switch er en intelligent bryter som kan styre en eller to uavhengige enheter i et smarthusssystem. Rask installasjon i standard vegguttak. Utstyrt med LED-ring der brukeren selv kan velge farge. Funksjonalitet du kan gjenkjenne fra andre FIBARO-enheter.

FIBARO Walli Switch har et moderne og gjennomtenkt design. Bryteren er lavtbyggende og strømlinjeformet, og matcher de andre enhetene i FIBARO Walli-serien - en klar visuell fordel når flere enheter skal plasseres ved siden av hverandre, for eksempel i en dobbel ramme.

EL-NR.	PRODUKT
45 125 83	FIBARO Walli Switch

