

PRODUKTINFO FIBARO Door/Window Sensor

FUNKSJONER

- Dør- og vindussensor
- Magnetsensor
- Kompatibel med Apple HomeKit
- Bluetooth® Low Energy for trådløs kommunikasjon
- Detekterer åpning og lukking ved hjelp av «Hall Effect» sensor
- Måler omgivelsestemperatur
- Detekterer sabotasje med enheten
- Enkel montering
- Indikerer status ved hjelp av LED-diode
- 7 fargevarianter

TEKNISKE DATA

Protokoll	Bluetooth® Low Energy 2,4GHz
Spenning	ER14250 batteri (½ AA 3,6V)
Omgivelsestemperatur	0°C til 40°C
Måleområde	0°C til 40°C
Feilmargin	± 0,5°C
Rekkevidde RF	Inntil 40 meter
Størrelse (LxBxH)	71 x 18 x 18mm
Type	FGBHDW-002

Sertifisering	CE
	RoHS 2011/65/EU
	RED 2014/53/EU

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI

2 år

LEVERES I 7 FARGER

PROD. NR.	PRODUKT
99 900 30	FIBARO Door/Window Sensor Hvit - dør- og vindussensor for Apple HomeKit
99 900 31	FIBARO Door/Window Sensor Grå - dør- og vindussensor for Apple HomeKit
99 900 32	FIBARO Door/Window Sensor Sort - dør- og vindussensor for Apple HomeKit
99 900 33	FIBARO Door/Window Sensor Beige - dør- og vindussensor for Apple HomeKit
99 900 34	FIBARO Door/Window Sensor Lys brun - dør- og vindussensor for Apple HomeKit
99 900 35	FIBARO Door/Window Sensor Mellombrun - dør- og vindussensor for Apple HomeKit
99 900 36	FIBARO Door/Window Sensor Mørk brun - dør- og vindussensor for Apple HomeKit
45 125 45	GP XLP-050F 1/2 AA Lithium 3,6V

FIBARO DOOR/ WINDOW SENSOR

- Dør- og vindussensor



FIBARO Door/Window Sensor er en HomeKit-kompatibel «Hall effect» sensor som kommuniserer ved hjelp av Bluetooth® low energy.

I tillegg til å detektere åpning/lukking måler enheten også omgivelsestemperaturen. Åpning blir detektert ved at hovedsensoren og en magnet ikke lenger har kontakt.

Sabotasje blir detektert hvis enheten blir fjernet fra overflaten den er montert på eller selve enheten åpnes.

